

一、概述

YHAI319三相数显电流表是一种可编程智能仪表，采用大规模集成电路和亮度、长寿命更长的LED显示，应用数字采样技术，对三相电气线路中的相电压、线电压进行实时测量、显示和控制，并通过RS485接口或模拟量变送输出接口对被测量电压数据进行远传。



特点

- 真有效值测量、整四位LED/LCD显示
- 软件调校、内部无电位器(精度高、稳定性好、长期工作免调校)
- 可编程通过面板按键任意调节显示值1~9999

可选带通讯功能 可选一路模拟量输出(DC4-20MA/0-20MA/0-5V)
 可选带上下限报警控制功能 可选两路开关量输入

二、技术参数与选型

输入	输入	电压、电流:请根据实际仪表上面的标称值接入
	过载	持续1.2倍，瞬时:电压2倍/1S 电流10倍/5S
	扩展	配互感器或分流器扩展量程
	过量程显示	当前数据+N*9999
	频率	50Hz ± 10%
电源	电源	AC220V ± 10%(45~55Hz)(其它电源订货须说明)
	功耗	<2W
显示	LED	四位三排，显示数据更新时间: 1S
	显示	9999
精度等级		0.5%
隔离耐压		2KV/50Hz/1min
绝缘电阻		≥ 100MΩ
平均无故障工作时间		≥ 50000h
工作条件		环境温度: -25C 55C，相对湿度 ≤ 93%无腐蚀气体场所
海拔高度		≤ 2500m

选型表

三、外形及安装尺寸

◆ 120mm×120mm



◆ 96mm×96mm




◆ 80mm×80mm



◆ 72mm×72mm



◆ 48mm×48mm



四、接线示意图

◆ 输入电流信号接线



◆ 输入电压信号接线



◆ 扩展功能接线.



五、参数设置流程示意图

第一级

Code (设置) → 9999

第二级

SER (设置) → dISP → bLEd → CLrE (按 $\leftarrow$ 电能清零)

第三级

InPr (输入) → nEr → UScL → IScL → F.U → F.I

Conn (通讯) → Sn → bAUD → dAtA → Pr.of

do-1 (开关量) → 0000 → 0129 → 1100 (另三路类似)

Ro-1 (模拟量) → 0000 → 0129 → 1100 (另三路类似)

Code (密码) → old → n-1 → n-2 (密码范围0~9999)

(电量显示方式: 0-10)

(此项无意义)

(信号网络)

(电压范围)

(电流范围)

(电压倍率范围: 1-9999)

(电流倍率范围: 1-9999)

(仪表通讯地址范围: 1-247)

(波特率)

(协议格式)

(协议格式)

注: 退出菜单设定, 出现SAVG YES时, 按 $\rightarrow$ 键为保存退出, 按 $\leftarrow$ 退出无效。